




# PH-SP3

**Bezdrátový přijímač pro ovládání  
elektrických topných zařízení  
- DO ZÁSUVKY -**

- Ovládání elektrických topných systémů
- Podle požadované teploty spíná připojený el.spotřebič
- Obousměrná rádiová komunikace na 433,92MHz
- Nadřazeným prvkem je řídicí jednotka PH-BSP
- Prvek systému PocketHome®


Obr.1



Obr.2



Obr.3



**Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!  
Montáž musí být prováděna bez napětí!**

## Uvedení do provozu

1. Zapojíme přijímač do el.sítě 230 V/ 50 Hz.
2. Na přijímači **blíká zelená dioda** a tím je přijímač připraven k dalšímu nastavení.
3. Krátce stiskneme **FUNKČNÍ TLAČÍTKO** (viz obr.2) na cca 1,5 s (zelená a červená dioda střídavě blikají).
4. Na řídicí jednotce PH-BSP stiskneme tl. "Test" v režimu **ACTIV** pro aktivaci **spinacích prvků SP** (viz str.11návodů na PH-BSP).
5. Při správném naučení kódu současně zabliká zelená a červená dioda.

LED1	LED2	FUNKCE
		prázdná paměť, není naučen kód
		kód naučen
		<b>BLIKAJÍ STŘÍDAVĚ</b> = režim učení kódu <b>BLIKAJÍ SOUČASNĚ</b> = kód byl naučen <b>BLIKNOU SOUČASNĚ DLOUZE</b> = kód byl SMAZÁN
		sepnutí relé
		<b>PORUCHA</b> (pokud do cca 6-ti hodin nepřijme žádný signál od vysílače přejde do režimu 2 min. ZAPNUT a 8 min. VYPNUT). LED 2 bliká pouze pokud je relé sepnuté tj. 2 min.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napájení	230 V/50 Hz
Jmenovitý proud	< 30 mA
Příkon	< 1 W
Typ komunikace	dwustronna
Frekvence	433,92 MHz
Citlivost	< - 102 dBm
Dosah	200 m (na volné ploše), 25 m (v zástavbě)
Výstup	relé, max.16A/ 250 VAC
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	II
Pracovní teplota	0 až 40°C
Rozměry (DxŠxH)	130 mm x 57 mm x 78 mm

VYSVĚTLIVKY: SVÍTÍ NESVÍTÍ BLIKÁ



Specialista na systém PocketHome®

**+420 607 087 605**

### EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto ELEKTROBOCK CZ s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení PH-SP3 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)



V případě záručního a pozáručního servisu, zašlete přijímač na adresu výrobce.



**ELEKTROBOCK CZ s.r.o.**  
Blanenská 1763  
Kuřim 664 34  
Tel.: +420 541 230 216  
Technická podpora (do 14h)  
Mobil: +420 724 001 633  
+420 725 027 685  
[www.elbock.cz](http://www.elbock.cz)